

Allone Pro es un dispositivo para controlar motores NEROX de radio frecuencia mediante conexión WIFI 2.4GHz (no compatible con 5.8GHz) a través de la aplicación "Orvibo Home"  (compatible con Amazon Alexa y Google Home).

Componentes incluidos

A Módulo Allone Pro



B Cable micro USB y adaptador de corriente eléctrica 5V=1A



C Tacos, tornillos y plantilla de alineación para la instalación en techo o pared



Recomendaciones para la instalación

- El dispositivo Allone Pro debe ubicarse centrado a todos los motores NEROX, para que reciban la máxima señal de radiofrecuencia.
- Además el dispositivo debe situarse cerca de un enchufe para conectar el adaptador de corriente eléctrica.
- El dispositivo puede instalarse en techo o pared (utilizando los componentes suministrados) o directamente en sobremesa.



Configuración del dispositivo

 Es necesario disponer de una red WIFI y de un dispositivo Android o iOS

1. Instalar la aplicación "**Orvibo Home**"  en nuestro dispositivo Android o iOS a través de los siguientes códigos QR, o desde Google Play o App Store.



2. Abrir la APP y pulsar en "**Registrarse**". Introducir una cuenta de correo electrónico y una clave para acceder a la APP. Aceptar las condiciones y pulsar en "Registrarse". Comprobar el correo electrónico introducido y, si es correcto, pulsar en "Continuar".
3. Una vez registrado, pulsar en "**Crea un nuevo grupo familiar**". Introducir un nombre (por ejemplo "Casa") y una fotografía (opcional). A continuación pulsar en "Crea".
4. Pulsar en "Yo" ► "Grupo Familiar" ► "**Habitaciones**". Agregar los pisos (alturas o plantas) con sus correspondientes habitaciones, en donde tengamos instalados nuestros motores NEROX.
5. Seleccionar la habitación donde esté situado el dispositivo Allone Pro. Pulsar en "Agregar dispositivo" ► "Núcleo inteligente" ► "**Allone Pro Núcleo**". Antes de continuar, comprobar que nuestro dispositivo Android o iOS está conectado a la red WIFI y tiene la ubicación activada.
6. Conectar el dispositivo Allone Pro a la corriente eléctrica y esperar unos segundos hasta que la luz se quede fija. A continuación pulsar y mantener el botón central del dispositivo durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en rojo. Volver a la APP y pulsar en "Siguiente". En la pantalla aparecerá "Escaneando dispositivo".
7. Una vez detectado, seleccionar e introducir la contraseña de la **red WIFI** (de 2.4GHz, no compatible con 5.8GHz) que utilizará nuestro dispositivo. A continuación pulsar en "Siguiente" y esperar unos segundos a que el dispositivo se conecte a la red WIFI.
8. Si el dispositivo se ha agregado con éxito (indicador LED en azul fijo), introducir un nombre para identificarlo (opcional) y la habitación donde esté instalado. Pulsar en "Terminado".

Programación de los motores

⚠ Es necesario tener a mano el mando a distancia del motor que se vaya a programar

- 9. En la App, pulsar en el icono del dispositivo Allone Pro ▶ "+ Agrega" ▶ "Motor de cortina" ▶ "NEROX MOTOR" ▶ "Siguiendo".
- 10. En el mando a distancia del motor que vamos a programar, pulsar el botón "Stop" durante 5 segundos hasta que el motor responda. A continuación, en la APP, pulsar en "Emparejamiento" y el motor volverá a responder.
 - Si el motor ha respondido, pulsar "Respuesta, guardar".
 - Si no ha respondido, pulsar "No hay respuesta, intentar otro" y repetir el proceso.
- 11. Por defecto, aparecerá una pantalla con un motor de cortina. En la esquina superior derecha pulsar en "..." ▶ "Configuración". A continuación introducir un nombre, la habitación y el tipo de motor agregado (Cortina Tradicional, Estor Enrollable, Persiana, etc.). Una vez configurado, pulsar en "←" para aplicar los cambios.
- 12. Repetir estos pasos para el resto de los motores.


Vinculación con Amazon Alexa

- 1. Abrir la App "Amazon Alexa". En la parte inferior derecha pulsar en "Mas", y a continuación pulsar en "Skills y juegos".
- 2. En la parte superior derecha pulsar en la lupa, y buscar "Orvibo Home". Una vez encontrado, pulsar en "Orvibo Home", y a continuación pulsar en "Permitir su uso". Introducir el correo electrónico y la contraseña de la App "Orvibo Home", y pulsar en "Sign In". Pulsar en "cerrar".
- 3. A continuación, pulsar en "Detectar dispositivos" para que Alexa vincule todos los dispositivos y ambientes de la App "Orvibo Home".

Vinculación con Google Home

- 1. Abrir la App "Home". Pulsar en "Ajustes", y a continuación pulsar en "Funciona con Google".
- 2. En la parte superior derecha pulsar en la lupa y buscar "Homemate". Una vez encontrado, pulsar en "Homemate". Introducir el correo electrónico y la contraseña de la App "Orvibo Home", y pulsar en "Sign In".
- 3. Por último, seleccionar cada dispositivo y añadirlo a la habitación correspondiente.

Descripción del indicador LED



Indicador LED

	Luz roja fija	No conectado a la red WIFI
	Luz roja parpadeo rápido	Modo configuración
	Luz roja parpadeo lento	Conectándose a la red WIFI
	Luz azul fija	Conectado a la red WIFI
	Luz azul, un parpadeo	Enviando orden

Características del dispositivo

Nombre: Allone Pro
Modelo: VS20RB-1VO
Frecuencia Radio: 433.92MHz

Medidas: Ø110mm x 31mm
Materiales: PC/ABS/Acero niquelado
Peso dispositivo: 185g

Estándar Radio: WIFI 802.11 b/g/n 2.4GHz
Modulación: OOK/2FSK/2GFSK/GMSK
Frecuencia Infrarrojo: 20-60KHz

Voltaje: 5V ~: 1A - Micro USB
Consumo en standby: < 0.5W
Temperatura trabajo: -20 a 55°C

Advertencias

- ⚠ Riesgo eléctrico ⚡ No golpear el dispositivo ⚡ No perforar el dispositivo ⚡ Mantener alejado de líquidos o sustancias corrosivas

Resolución de problemas

Problemas	Causas	Soluciones
■ El motor no realiza la orden	A - No hay señal WIFI B - Allone Pro no conectado C - Motor no conectado D - Programación incorrecta	A - Comprobar señal WIFI B - Comprobar alimentación del Allone Pro C - Comprobar conexión y probar con el mando D - Repetir emparejamiento del motor
■ El indicador LED no está en azul	A - No hay señal WIFI B - Configuración incorrecta	A - Comprobar señal WIFI B - Repetir configuración del Allone Pro
■ El indicador LED esta en rojo parpadeando rápido	A - Allone Pro en modo configuración	A - Si no se está configurando, quitarle alimentación y volverlo a alimentar